

## Паспорт

# КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЕРИИ

# NXC

EAC CE

ver.03.2023

## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

**Наименование изделия:** Контакторы переменного тока

**Дата изготовления:** маркируется на устройстве

**Наименование и почтовый адрес изготовителя:** ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

**Адрес:** China, №1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang, 325603.

**Заводской номер изделия (серии):** маркируется на выключателе


Контакторы серии NXС предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60Гц напряжением до 690В и номинальным током до 630А для частых пусков и управление двигателями. Контакторы могут быть объединены с соответствующим тепловым реле для защиты цепей от токов перегрузки.

**Сведения о сертификате:** № ЕАЭС RU C-CN.HB26.B.02246/22 срок действия до 26.06.2027, орган выдавший Общество с ограниченной ответственностью «Сертификационная Компания». Соответствует требованиям регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (TP TC 004/2011).

## СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

### Контакторы переменного тока


NXC – X2 X3 X4 X5



**Примечание.** Контакторы на ток 6–100 А имеют вспомогательные контакты в исполнении 1НО+1НЗ, а контакторы на ток 120–630 А – 2НО+2НЗ.

### Трехполюсные мини-контакторы переменного тока

NXC – X2 3Р/X3 X4 X5 X6 X7



**Примечание.** Контакторы на ток 6–100 А имеют вспомогательные контакты в исполнении 1НО+1НЗ, а контакторы на ток 120–630 А – 2НО+2НЗ.

## Четырехполюсные мини-контакторы переменного тока

NXC – X2 4P/X3 X4 X5 X6 X7

Частота цепи управления: 50Гц; 60Гц; 50/60Гц

Напряжение питания катушки управления:  
AC: 24; 36; 48; 110; 127; 220; 380; 415; 440; 480 и 660 В  
DC: 24; 48; 110 и 220 В

Исполнение контактора:  
(пусто) – одиночный контактор  
N – реверсивный контактор

Род тока цепи катушки управления:  
(пусто) – катушка переменного тока  
Z – катушка постоянного тока

Количество вспомогательных контактов:  
10 – 1НО вспомогательным контактом  
01 – 1НЗ вспомогательным контактом

Обозначение по номинальному току контактора:  
06M – 6А; 09M – 9А; 12M – 12А

Обозначение серии

**Примечание.** условное обозначение NXC-12 230В 50Гц – это контактор переменного тока категории применения AC-3, с номинальным током 12 А при напряжении главной цепи 380/400 В; вспомогательные контакты: 1НО+1 НЗ; напряжение и частота катушки управления — AC230 В и 50Гц.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Степень защиты: IP20 (NXC-06-38: ); IP10 (NXC-40-100); IP00 (NXC-120-630)
- Рабочая температура: от -35°C до +70°C
- Высота над уровнем моря: не более 2000м
- Допустимая влажность: в месте установки не должна превышать 50% при температуре 70°C
- Уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости: не более 5°
- Место эксплуатации: без механических воздействий, ударов и вибрации
- Степень загрязнения: 3
- Категория размещения: III

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель контактора		NXC-06M	NXC-09M	NXC-12M	NXC-06	NXC-09	NXC-12	NXC-16	NXC-18	NXC-22							
																	
Исполнение контактора		06÷12M						06÷16									
Условный тепловой ток (Ith), A		20	20	20	20	20	25	25	32	32							
Номинальное напряжение изоляции, Ui (В)					690												
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp (кВ)		6			8												
Номинальная включающая способность		Ток включения: 10×Ie (AC-3) или 12×Ie (AC-4)															
Номинальная отключающая способность		Ток отключения: 8×Ie (AC-3) или 10×Ie (AC-4)															
Ном. рабочий ток (Ie), A	220/230В	AC-1	20	20	20	20	20	25	25	32	32						
		AC-3	6	9	12	6	9	12	16	18	22						
		AC-4	6	9	12	6	9	12	16	18	22						
	380/400В	AC-3	6	9	12	6	9	12	16	18	22						
		AC-4	6	9	9	6	9	12	12	18	18						
	660/690В	AC-3	3,8	4,9	4,9	3,8	6,6	8,9	8,9	12	14						
		AC-4	3,8	4,9	4,9	3,8	6,6	8,9	8,9	12	12						
Ном. мощность цепи управления	AC-3 (кВт)	220V/230V	1,5	2,2	3	1,5	2,2	3	3	4	5,5						
		380V/400V	2,2	4	5,5	2,2	4	5,5	7,5	7,5	11						
		660V/690V	3	4	4	3	5,5	7,5	7,5	10	11						
Электрическая износостойкость, ×10 <sup>4</sup>		AC-3	120														
		AC-4	См. "Количество коммутационных циклов в зависимости от тока"														
Механическая износостойкость, ×10 <sup>4</sup>			1200														
Количество и исполнение силовых контактов			3НО, 4НО, 2НО+2НЗ			3НО											
Тип защитного предохранителя			gG20	gG20	gG25	NT00-20	NT00-20	NT00-25	NT00-25	NT00-32	NT00-32						
Подходящее тепловое реле			NXR-12			NXR-25											
Встроенный вспомогательный контакт	3Р	1НО или 1НЗ			1НО+1НЗ												
	4Р	-			-												

Цепь управления	Модель контактора	NXC-06M	NXC-09M	NXC-12M	NXC-06	NXC-09	NXC-12	NXC-16	NXC-18	NXC-22
Присоединение главной цепи	Кол-во и сечение кабелей (мм <sup>2</sup> )	Гибкий провод	1	1÷2,5			1÷4			1,5÷6
			2	1÷1,5			1÷2,5			1,5÷4
	Жесткий провод	1	1÷2,5			1÷4			1,5÷6	
		2	1÷2,5			1÷4			1,5÷6	
	Размер винта			M3			M3,5			M3,5
	Момент затяжки (Н·м)			0,8			1,2			1,2
Присоединение цепи управления	Кол-во и сечение кабелей (мм <sup>2</sup> )	Гибкий провод	1	1÷2,5			1÷1,5			
			2	1÷1,5			1÷1,5			
	Жесткий провод	1	1÷2,5			1÷1,5			1÷1,5	
		2	1÷2,5			1÷1,5			1÷1,5	
	Размер винта			M3			M3,5			
	Момент затяжки (Н·м)			0,8			1,2			

Модель контактора	NXC-06M	NXC-09M	NXC-12M	NXC-06	NXC-09	NXC-12	NXC-16	NXC-18	NXC-22
Номинальное напряжение катушки управления	Перем. ток 50 Гц	24; 36; 48; 110; 127; 220; 380; 415			24; 36; 48; 110; 127; 220; 380; 415				
	Пост. ток	24; 48; 110; 220			-				
Напряжение управления	Срабатывание	(0,75-1,20)Us			(0,7-1,20)Us				
	Отпускание	Перем. ток: (0,2-0,7)Us Пост. ток: (0,1-0,7)Us			(0,2-0,65)Us				
Потребляемая мощность катушки (ВА)	Срабатывание	25÷40			40÷60			40÷60	
	Удержание	9			9,5			9,5	
Рассеиваемая мощность (Вт)	Перем. ток	1÷3			1÷3			1÷3	
	Пост. ток	-			-			-	

Модель контактора	NXC-25	NXC-32	NXC-38	NXC-40	NXC-50	NXC-65	NXC-75	NXC-85	NXC-100
									
Исполнение контактора	25÷38			40÷65			75÷100		
Условный тепловой ток (I <sub>th</sub> ), А	40	50	50	60	80	80	90	100	110
Номинальное напряжение изоляции, U <sub>i</sub> (В)				690					
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U <sub>imp</sub> (кВ)				8					
Номинальная включающая способность				Ток включения: 10×I <sub>e</sub> (AC-3) или 12×I <sub>e</sub> (AC-4)					
Номинальная отключающая способность				Ток отключения: 8×I <sub>e</sub> (AC-3) или 10×I <sub>e</sub> (AC-4)					
Ном. рабочий ток (I <sub>e</sub> ), А	220/230В	AC-1	40	50	50	60	80	80	90
		AC-3	25	32	38	40	50	65	75
		AC-4	25	32	38	40	50	65	75
	380/400В	AC-3	25	32	38	40	50	65	75
		AC-4	25	32	32	40	50	65	75
	660/690В	AC-3	18	22	22	34	39	42	42
		AC-4	18	22	22	34	39	42	49
Ном. мощность цепи управления	AC-3 (кВт)	220V/230V	5,5	7,5	9	11	15	18,5	22
		380V/400V	11	15	18,5	18,5	22	30	37
		660V/690V	15	18,5	18,5	30	37	37	45
Электрическая износостойкость, ×10 <sup>4</sup>		AC-3		120		100		80	
		AC-4			Cм. "Количество коммутационных циклов в зависимости от тока"				
Механическая износостойкость, ×10 <sup>4</sup>				1000		900		650	
Количество и исполнение силовых контактов					3НО				
Тип защитного предохранителя	gG40	gG50	gG50	gG63	gG80	gG80	gG100	gG100	gG125
Подходящее тепловое реле	NXR-25	NXR-38					NXR-100		
Встроенный вспомогательный контакт	3Р				1НО или 1НЗ				
	4Р				-				

Цепь управления	Модель контактора	NXC-25	NXC-32	NXC-38	NXC-40	NXC-50	NXC-65	NXC-75	NXC-85	NXC-100
Присоединение главной цепи	Кол-во и сечение кабелей (мм <sup>2</sup> )	Гибкий провод	1	1,5÷10		6÷25		10÷35		
			2	1,5÷6		4÷10		6÷16		
	Жесткий провод	1		1,5÷6		6÷25		10÷35		
		2		1,5÷6		4÷10		6÷16		
	Размер винта			M4		M8		M8		
	Момент затяжки (Н·м)			1,85		6		6		
Присоединение цепи управления	Кол-во и сечение кабелей (мм <sup>2</sup> )	Гибкий провод	1			1÷1,5				
			2			1÷1,5				
	Жесткий провод	1				1÷1,5				
		2				1÷1,5				
	Размер винта					M3,5				
	Момент затяжки (Н·м)			1,2			0,8			

Модель контактора	NXC-25	NXC-32	NXC-38	NXC-40	NXC-50	NXC-65	NXC-75	NXC-85	NXC-100
Номинальное напряжение катушки управления (U <sub>s</sub> ), В	Перем. ток 50 Гц				24; 36; 48; 110; 127; 220; 380; 415				
Напряжение управления	Срабатывание				(0,7÷1,2)U <sub>s</sub>				
	Отпускание				(0,2÷0,65)U <sub>s</sub>				
Потребляемая мощность катушки (ВА)	Срабатывание	50÷70			160÷210				
	удержание	11,4			36,6				
Рассеиваемая мощность (Вт)	Перем. ток	1÷3			4÷8				
	Пост. ток	-			-				

Модель контактора		NXC-120	NXC-160	NXC-185	NXC-225	NXC-265	NXC-330	NXC-400	NXC-500	NXC-630					
															
Исполнение контактора		120÷225						265÷400							
Условный тепловой ток ( $I_{th}$ ), A		200	200	275	275	315	380	450	630	700					
Номинальное напряжение изоляции, $Ui$ (В)		1000													
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, $Ui_{imp}$ (кВ)		12													
Номинальная включающая способность		Ток включения: 10× $Ie$ (AC-3) или 12× $Ie$ (AC-4)													
Номинальная отключающая способность		Ток отключения: 8× $Ie$ (AC-3) или 10× $Ie$ (AC-4)													
Ном. рабочий ток ( $Ie$ ), A	220/230В	AC-1	200	200	275	275	315	380	450	630	700				
		AC-3	120	160	185	225	265	330	400	500	630				
		AC-4	120	160	160	185	265	330	330	500	500				
	380/400В	AC-3	120	160	185	225	265	330	400	500	630				
		AC-4	120	160	160	185	265	330	330	500	500				
	660/690В	AC-3	86	107	107	118	170	235	303	353	400				
		AC-4	86	107	107	107	137	170	235	303	353				
	Ном. мощность цепи управления (кВт)	220V/230V	37	45	55	63	75	90	132	160	200				
		380V/400V	55	75	90	110	132	160	200	250	335				
		660V/690V	80	100	100	110	160	200	300	335	350				
Электрическая износостойкость, $\times 10^4$		AC-3	120						80						
		AC-4	См. "Количество коммутационных циклов в зависимости от тока"												
Механическая износостойкость, $\times 10^4$			600												
Количество и исполнение силовых контактов			3НО												
Тип защитного предохранителя			gG224	gG224	gG315	gG315	gG400	gG425	gG500	gG800	gG950				
Подходящее тепловое реле			NXR-200				NXR-630								
Встроенный вспомогательный контакт	3Р	2НО+2НЗ													
	4Р	-													

Цепь управления		Модель контактора		NXC-120	NXC-160	NXC-185	NXC-225	NXC-265	NXC-330	NXC-400	NXC-500	NXC-630						
Присоединение главной цепи	Кол-во и сечение кабелей (мм <sup>2</sup> )	Гибкий провод	1	10÷150														
			2	10÷75														
	Жесткий провод	1	10÷150				50÷240											
		2	10÷75				50÷240											
	Размер винта		M6	M8			M10											
	Момент затяжки (Н·м)		10				14											
	Кол-во и сечение кабелей (мм <sup>2</sup> )	Гибкий провод	1	1÷4														
			2	1÷2,5														
Присоединение цепи управления	Жесткий провод	1	1÷4															
		2	1÷4															
	Размер винта		M3,5															
Момент затяжки (Н·м)		0,8																

Модель контактора		NXC-120	NXC-160	NXC-185	NXC-225	NXC-265	NXC-330	NXC-400	NXC-500	NXC-630	
Номинальное напряжение катушки управления ( $U_s$ ), В	Перем. ток 50 Гц	110; 127; 220; 380					Универсальные: AC/DC 110÷127; 220÷240; 380÷415				
	Пост. ток	-									
Напряжение управления	Срабатывание	(0,75-1,20) $U_s$					(0,75-1,20) $U_s$				
	Отпускание	(0,2-0,7) $U_s$									
Потребляемая мощность катушки (ВА)	Срабатывание	500					600		800		
	удержание	50					11		11		
Рассеиваемая мощность (Вт)	Перем. ток	30÷50					3÷6		3÷7		
	Пост. ток	-					3÷6		3÷7		

\* Под контакторами одного типоразмера понимаются контакторы с одинаковыми внешними размерами и внутренним устройством, но разным номинальным рабочим током, например, NXC-0,6 и NXC-16 относятся к одному типоразмеру контакторов (06-16).

**Таблица выбора контакторов переменного тока серии NXC**


Исполнение контактора	Номинальная мощность управляемого двигателя, кВт			Максимальный рабочий ток ( $I_e$ ), А (AC-3 380/400В)	Количество вспомогательных контактов	
	AC220/230В	AC380/400В	AC660/690В		НО	НЗ
NXC-06M10	1,5	2,2	3	6	1	0
NXC-06M01	1,5	2,2	3	6	0	1
NXC-06	1,5	2,2	3	6	1	1
NXC-09M10	2,2	4	4	9	1	0
NXC-09M01	2,2	4	4	9	0	1
NXC-09	2,2	4	5,5	9	1	1
NXC-12M10	3	5,5	4	12	1	0
NXC-12M01	3	5,5	4	12	0	1
NXC-12	3	5,5	7,5	12	1	1
NXC-16	3	7,5	7,5	16	1	1
NXC-18	4	7,5	10	18	1	1
NXC-22	5,5	11	11	22	1	1
NXC-25	5,5	11	15	25	1	1
NXC-32	7,5	15	18,5	32	1	1
NXC-38	9	18,5	18,5	38	1	1
NXC-40	11	18,5	30	40	1	1
NXC-50	15	22	37	50	1	1
NXC-65	18,5	30	37	65	1	1
NXC-75	22	37	37	75	1	1
NXC-85	22	37	45	85	1	1
NXC-100	25	45	45	100	1	1
NXC-120	37	55	80	120	2	2
NXC-160	45	75	100	160	2	2
NXC-185	55	90	100	185	2	2
NXC-225	63	110	110	225	2	2
NXC-265	75	132	160	265	2	2
NXC-330	90	160	200	330	2	2
NXC-400	132	200	300	400	2	2
NXC-500	160	250	335	500	2	2
NXC-630	200	335	350	630	2	2

**Номинальное рабочее напряжение катушек управления**

NXC-06M÷12M								
AC(B) 50 Гц	24	36	48	110	127	220	380	415
AC(B) 60 Гц	24	36	48	110	127	220	380	415
DC(B)	24	-	48	110	-	220	-	-
NXC-06÷100								
AC(B) 50 Гц	24	36	48	110	127	220	380	415
AC(B) 60 Гц	24	36	48	110	127	220	380	415
NXC-120÷225								
AC(B) 50 Гц	-	-	-	-	110	127	220	380
AC(B) 60 Гц	-	-	-	-	110	127	220	380
NXC-265÷630								
AC/DC(B)	-	-	-	-	110÷127	220÷240	380÷415	-

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

### Места установки вспомогательных устройств



## СТРУКТУРА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ:

### Блок вспомогательных контактов (установка сверху):

AX - □ / □



Исполнение по количеству вспомогательных контактов:  
02 – 2НЗ; 20 – 2НО; 11 – 1НО+1НЗ; 22 – 2НО+2НЗ  
04 – 2НЗ; 40 – 4НО; 13 – 1НО+3НЗ; 31 – 3НО+1НЗ

AX Применимость к контакторам:  
3Х – для контакторов переменного тока 6–630 А  
3М – для контакторов переменного тока NXC-06M-12M

Обозначение блока:

### Блок вспомогательных контактов (установка сбоку):

AX – 3С/11 □




Применимость к контакторам:  
А – стандартная модель, без крепления слева  
(для контакторов переменного тока на токи 6-225 А)  
В – расширенная модель (для контакторов переменного тока на 265-630 А)

Исполнение по количеству вспомогательных контактов:  
11 – 1НО+1НЗ

Обозначение блока: AX-3С

### Пылезащитный кожух:

AXC – □



Применимость к контакторам:  
1 – для контакторов NXC-06-22; NXC-120-630  
2 – для контакторов NXC-25-38  
3 – для контакторов NXC-40-65  
4 – для контакторов NXC-75-100

Обозначение блока: AXC

### Приставка выдержки времени:

F5 – □ – □



Длительность выдержки времени:  
0 – выдержка времени 0,1-3 сек.  
2 – выдержка времени 0,1-30 сек.  
4 – выдержка времени 10-180 сек.

Тип выдержки времени:  
Т – выдержка на включение D – выдержка на отключение

Обозначение блока: F5

**Механическая блокировка:**

MI – □



Исполнение контактора:

- 5 – на ток 9-32А 3Р, 4Р
- 6 – на ток 40-65А 3Р
- 7 – на ток 40-65А, 4Р; 80-95А, 3Р
- 8 – на ток 80-95А 4Р

Обозначение блокировки:

MI (только для контакторов переменного тока)

NCL8 – C



Исполнение контактора:

- C – для NXC-265-630

Обозначение блокировки:

NCL8

**Таблица выбора вспомогательных устройств (вспомогательные контакты)**

Контактор	Дополнительное вспомогательное устройство	Модель вспомогательного устройства	Комбинация контактов
NXC-06M÷12M	Вспомогательный контакт AX-3M (установка сверху)	AX-3M/20	2HO+0H3
		AX-3M/11	1HO+1H3
		AX-3M/02	0HO+2H3
		AX-3M/40	4HO+0H3
		AX-3M/31	3HO+1H3
		AX-3M/22	2HO+2H3
		AX-3M/13	1HO+3H3
		AX-3M/04	0HO+4H3
NXC-06÷225	Вспомогательный контакт AX-3X (установка сверху)	AX-3X/20	2HO+0H3
		AX-3X/11	1HO+1H3
		AX-3X/02	0HO+2H3
		AX-3X/40	4HO+0H3
		AX-3X/31	3HO+1H3
		AX-3X/22	2HO+2H3
		AX-3X/13	1HO+3H3
		AX-3X/04	0HO+4H3
	Вспомогательный контакт AX-3C (установка сбоку)	AX-3C/11	1HO+1H3
NXC-265÷630	Вспомогательный контакт AX-3X (установка сверху)	AX-3X/20	2HO+0H3
		AX-3X/11	1HO+1H3
		AX-3X/02	0HO+2H3
		AX-3X/40	4HO+0H3
		AX-3X/31	3HO+1H3
		AX-3X/22	2HO+2H3
		AX-3X/13	1HO+3H3
		AX-3X/04	0HO+4H3
	Вспомогательный контакт AX-3C (установка сбоку)	AX-3C/11B	1HO+1H3

**Таблица выбора вспомогательных устройств (реле времени с пневматическим замедлением)**

Контактор	Дополнительное вспомогательное устройство	Модель вспомогательного устройства	Комбинация контактов	Диапазон задержки (с)
Полная серия NXC (за исключением NXC-06M÷12M)	Приставка выдержки времени F5	F5-T0	1НО+1НЗ	0,1÷3
		F5-T2	1НО+1НЗ	0,1÷30
		F5-T4	1НО+1НЗ	10÷180
		F5-D0	1НО+1НЗ	0,1÷3
		F5-D2	1НО+1НЗ	0,1÷30
		F5-D4	1НО+1НЗ	10÷180

**Таблица выбора вспомогательных устройств (пылезащитный кожух)**

Контактор	Дополнительное вспомогательное устройство
NXC-06÷22, NXC-120÷630	Пылезащитный кожух AXC-1
NXC-25÷38	Пылезащитный кожух AXC-2
NXC-40÷65	Пылезащитный кожух AXC-3
NXC-75÷100	Пылезащитный кожух AXC-4

**Таблица выбора вспомогательных устройств (механическая блокировка)**

Контактор	Исполнение механической блокировки
NXC-06÷38	MI-5
NXC-40÷65	MI-6
NXC-75÷100	MI-7
NXC-120÷225	MI-9
NXC-265÷630	NCL8-C

**Основные параметры и технические характеристики вспомогательных устройств**


Параметр		Значение параметра		
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В		До 690		
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В		690		
Условный тепловой ток (Ith), А		10		
Номинальная включающая способность, А		Ток отключения 10 Ie (AC-15) или Ie (DC-13)		
Защита от короткого замыкания		gG предохранитель: 10 А		
Нагрузочная способность	Вспомогательный контакт	AC-15	380/400 В	
		DC-13	220 В	
Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Реле времени с пневматическим замедлением F5	AC-15	660/380 В	
		DC-13	220 В	
Соответствие стандартам		GB/T 14048.5, IEC/EN 60947-5-1		
Сертификация		CE, CCC		
Степень защиты		IP 20		
Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Гибкий кабель без наконечника		1÷4	
			1÷4	
	Гибкий кабель с наконечником		1÷4	
			1÷2,5	
	Жесткий кабель		1÷4	
Размер винта		M3.5, M3 (AX-3M)		
Момент затяжки (Н·м)		0.8		

## Дополнительные изделия

Название	Реверсивный контактор переменного тока		
Реверсивный контактор переменного тока			


## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

### NXC-06M÷12M




Исполнение контактора	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	a	b	Ø
NXC-06M-12M	45,5	59	58	94	35±0,35	50±0,48	4,2
NXC-06M/4-12M/4	45,5	59	58	94	35±0,35	50±0,48	4,2
NXC-06M/Z-12M/Z	45,5	59	70	106	35±0,35	50±0,48	4,2
NXC-06M/4/Z-12M/4/Z	45,5	59	70	106	35±0,35	50±0,48	4,2







### NXC-06÷38



### NXC-40÷100



Исполнение контактора	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	Fmax	Gmax	a1	b1	c1	a2	b2	c2
NXC-06-16	45,5	75	88	70	126,5	146,5	90	35	48	Ø4,5	-	-	-
NXC-18-22	45,5	75	88	70	126,5	146,5	90	35	48	Ø4,5	-	-	-
NXC-25-38	56,5	87	93	81	131,5	151,5	95	40	48	Ø4,5	-	-	-
NXC-40-65	77	129	118	102	156,5	176,5	121	40	105	Ø6,5	64	105	Ø6,0
NXC-75-100	87	132	127	112	165,5	185,5	129	40	105	Ø6,5	74	112	Ø5,5

**NXC-120÷225****NXC-265÷400****NXC-500÷630**

Исполнение контактора	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	a	b	Ø	L	M	P	S
NXC-120-160	127	182	156	196,5	216,5	96	133,6	7	99	143	42	20
NXC-185-225	127	182	156	196,5	216,5	96	133,6	7	99	155	41	24
NXC-265-400	150	236	207	245,5	265,5	120	180	9	134	168	48	25
NXC-500-630	165	248	225	263,5	283,5	120	180	9	146	189	58,5	27

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Контактор – 1шт.
2. Паспорт – 1шт.

## УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Степень защиты: IP20 (NXC-06-38: ); IP10 (NXC-40-100); IP00 (NXC-120-630)
2. Рабочая температура: от -35°C до +70°C
3. Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м.

## РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик оборудования при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок\* 18 месяца с даты ввода Изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты передачи оборудования Покупателю.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Соответствуют требованиям Соответствуют стандартам ГОСТ Р IEC 60947-4-1, Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 4-1. Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей

## ШТАМП ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ



## СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование подлежит утилизации после принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального ремонта или недопустимости дальнейшей эксплуатации. Утилизация проводится по инструкции эксплуатирующей организации.

\* гарантыйный срок указан для оборудования, поставляемого на территории Российской Федерации.  
Для иных стран условия гарантии определяются договором поставки.