

### 11. Свидетельство о приемке.

Излучатель оптический соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.007.2007 ТУ и признан годным к эксплуатации.


#### Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.


Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП

Схема подключения



Габаритный чертеж



Цоколёвка



**Излучатель  
оптический бесконтактный  
ОУ АС81А-2-50-PS4**

**Паспорт  
Руководство по эксплуатации  
ОУ АС81А-2-50-PS4.000 ПС**

### 1. Назначение.

Излучатель оптический предназначен для формирования направленного оптического излучения инфракрасного спектра и используется в комплекте с выключателем оптическим, например OS AC81A-43P-50-LES4, в промышленных автоматизированных устройствах, линиях и системах.

### 2. Принцип действия.

При условии расположения излучателя и выключателя друг напротив друга непрозрачный объект обнаружения прерывает оптическое излучение и вызывает изменение выходного сигнала выключателя.

### 3. Технические характеристики.

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Формат, мм                                  | M30x1,5x97                                      |
| Дальность действия                          | ≤50 м                                           |
| Диапазон рабочих напряжений питания, Ураб.  | 10...30 В DC                                    |
| Собственный ток потребления, I <sub>o</sub> | ≤40 мА                                          |
| Частота циклов оперирования, F              | 25 Гц                                           |
| Коэффициент пульсаций питающего напряжения  | ≤15%                                            |
| Диапазон рабочих температур                 | -15°C...+65°C                                   |
| Индикация питания                           | Есть (зеленый)                                  |
| Защита от переплюсовки                      | Есть                                            |
| Материал корпуса                            | Д16Т                                            |
| Рекомендуемый соединитель                   | CS S19-1, CS S20-1<br>CS S25, CS S251...CS S261 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015           | IP67                                            |

### 4. Дополнительная информация.

Момент затяжки гаек, не более 40 Н•м

### 5. Содержание драгметаллов, мг.

|          |   |
|----------|---|
| Золото   | - |
| Серебро  | - |
| Палладий | - |

### 6. Комплектность поставки:

Излучатель - 1 шт.

Гайка M30x1,5 - 2 шт.

Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

### 7. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу III по ГОСТ Р 58698-2019.
- Излучатель предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

### 8. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить излучатель на объекте с учетом допустимых моментов затяжки гаек и совпадения оптических осей излучателя и выключателя.
- Рабочее положение - любое.
- Подключить излучатель в соответствии со схемой подключения.
- Режим работы ПВ100.

### 9. Правила хранения и транспортирования.

9.1. Условия хранения в складских помещениях:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - Температура         | +5°C...+35°C |
| - Влажность, не более | 85%          |

9.2. Условия транспортирования:

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - Температура          | -50°C...+50°C      |
| - Влажность            | до 98% (при +35°C) |
| - Атмосферное давление | 84,0...106,7 кПа   |