

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Сделано в России.



- Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

- Запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

- Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.

При обнаружении неисправности изделия обратитесь в сервисный центр по ремонту бытовых электроприборов.

Утилизация

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Срок службы удлинителя: 5 лет.

Гарантия: 2 года



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Удлинитель электрические в скотках, на рамках и на катушках.

Технические данные. Удлинитель предназначен для присоединения бытовых электрических приборов к электрической сети переменного тока номинальным напряжением 250 В~/50 Гц.

Изделие сертифицировано. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Изделия изготавливаются по ТУ 3464-001-1127746406842-2012. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB35.B.01081/20. Срок действия с 22.07.2020 по 21.07.2025.



Серии GARDENLINE, PROFILE, POWERLINE				
	Модели: UB; UK; US1; US2	Модели: UB; UK; US1; US2	Модели: UB; UK; UP; US1; US2	Модели: UP; US1; US2
Характеристика:	UPx-1-2x0,75-XX*, UPx-1-2x0,75-XX*, UPx-1e-3x0,75-XX*, UPx-1e-3x0,75-XX*, UPx-1-2x0,75-XX*, UPx-1e-3x0,75-XX*, RPx-1e-3x0,75-XX*, RPx-1e-3x0,75-XX*, RPx-4e-3x0,75-XX*, RPx-4e-3x0,75-XX*	UPx-1-2x1,0-XX*, UPx-1-2x1-XX*, RPx-4e-2x1,0-XX*, RPx-4e-3x1,0-XX*, RPx-1-2x1-XX*	UPx-1e-3x1,5-XX*, UPx-1e-3x1,5-XX*, RPx-1e-3x1,5-XX*, RPx-4e-3x1,5-XX*, RPx-4e-3x1,5-XX*, UPx-1-2x1,5-XX*, UPx-1-2x1,5-XX*, RPx-4e-2x1,5-XX*, RPx-1-2x1,5-XX*	RMx-4e-3x1,5-XX*, RMx-4e-3x1,5-XX*, UPx-1e-3x1,5-XX*, UPx-1e-3x1,5-XX*, UPx-1e-3x1,5-XX*, UPx-1e-3x1,5-XX*
	*XX - длина провода в формате XXm. Например, UPx-1-2x0,75-20m			
Номинальное напряжение, В	250			
Номинальный ток, А	6	10	16	16
Мощность максимальная в скотанном виде, Вт	650	1100	1750	1750
Мощность максимальная в размотанном виде, Вт	1300	2200	3500	3500
Тип провода	ПВС	ПВС	ПВС	КГ
Температура эксплуатации и хранения, °С	от -25 до +40			от -40 до +50
Относительная влажность, %, не более	85			
Срок службы, лет	5			

Требования по технике безопасности и пожарной безопасности. Запрещается эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах, а также подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия.

При подключении максимально допустимой нагрузки полностью размотайте провод!

Внимание! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызывать возгорание изоляции кабеля!

Меры безопасности.

- Перед началом работ визуально убедитесь в целостности изоляции удлинителя.
- Не включайте удлинитель в сеть при включенном в него инструменте.
- Не подключайте к удлинителю оборудование превышающее номинальную мощность удлинителя.
- Не включайте в удлинитель неисправные электроприборы и электрооборудование.
- При возникновении в процессе работы с удлинителем запаха расплавленной изоляции или чрезмерного нагрева провода, немедленно прекратите работы и отключите удлинитель от сети.