

Светильники встраиваемые серии **СВ**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники встраиваемые серии СВ (далее – светильники) предназначены для общего освещения жилой и коммерческой недвижимости.

1.2. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

1.3. Светильники соответствуют I клас-

су защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75, в части воздействия механических факторов внешней среды – группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.

1.4. При соблюдении правил эксплуатации встраиваемые светильники имеют длительный срок службы.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В / Частота, Гц	220 / 50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 - 96	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598 - 1 - 2003	I
Тип патрона	G5.3, E14, E27, GX53, GX70 (в зависимости от модели)
Исполнение и категория размещения по ГОСТ	УХЛ4
Способ установки	встраиваемый

2.2. Встраиваемые светильники под лампу MR16 можно использовать как с лампами 12 В, так и с лампами 220 В, при подключении лампы 12 В необходимо использовать понижающий трансформатор (в комплект поставки не входит).

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник встраиваемый – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Монтаж и обслуживание светильников производить только при отключенном напряжении питающей сети.

4.2. Подключение светильника к электросети должен осуществлять квалифицированный специалист.

4.3. Не устанавливайте светильник на влажную или токопроводящую

поверхность.

4.4. Запрещается включать светильники без защитного заземления.

4.5. Светильники необходимо устанавливать вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.

5. Монтаж

5.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.

5.2. Подключите светильник к сети. Способ подключения зависит от типа патрона:

- для G5.3/GX53/GX70 – подключение к сети осуществляется при помощи клеммной колодки (в комплект не входит).
- для E14/E27 – подключение питающих проводов осуществляется

непосредственно к патрону светильника.

5.3. Присоедините провод заземления в заземляющему винту на корпусе.

5.4. Установите светильник в заранее подготовленное отверстие.

5.5. Вставьте лампочку в патрон светильника.

5.6. Убедитесь в целостности электропроводки после завершения установки светильников.

6. Правила эксплуатации

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.2. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность

проводки.

6.3. Для чистки следует применять исключительно мягкие сухие ткани, недопустимо применение моющих средств.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попа-

дания влаги.

7.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -45 до +50 °C.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода платных услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия существенна для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

8.4. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесений не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

8. Ограничение ответственности

8.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и

условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

9. Гарантийный талон

Светильник встраиваемый серии СВ _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 3 года со дня продажи.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

