

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
ЕМКОСТНЫЙ  
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ**

**CSN WC85S8-8-N-LS4-4**

**CSN WC85S8-8-N-LS4-4C**

**CSN WC85S8-8-N-LS4-4C2**

**CSN WC85S8-8-N-LS4-4H**

**ПАСПОРТ**

**CSN WC85S8-8-N-LS4-4.000 ПС**

## 1. Назначение и область применения

Выключатели емкостные взрывозащищенные (далее по тексту – выключатели) предназначены для:

- контроля уровня жидких и сыпучих сред с величиной относительной диэлектрической проницаемости 2,5 и более (масла, спирт, вода, мука и др.) в обычных условиях и в местах, где смеси с воздухом горючих газов, паров или пыли способны взрываться при наличии источника поджигания.
- преобразования воздействия объекта в электрический сигнал для управления исполнительным устройством.
- применения в качестве элементов автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Область применения – подземные выработки шахт и их наземные строения, опасные по рудничному газу (метану) и (или) горючей пыли, а также взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты, требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2011 и отраслевых Правил безопасности, регламентирующих применение данного оборудования во взрывоопасных зонах.

Выключатели относятся к взрывобезопасному электрооборудованию и имеют маркировку взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014, ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012:

- **PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T6 Ga X** для CSN WC85S8-8-N-LS4-4 и CSN WC85S8-8-N-LS4-4C;

- **PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T4 Ga X** для CSN WC85S8-8-N-LS4-4C2 и CSN WC85S8-8-N-LS4-4H.

Знак «X» в маркировке взрывозащиты выключателей указывает на их безопасное применение, заключающееся в следующем:

- к входным искробезопасным электрическим цепям выключателей могут подключаться устройства, выполненные с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь, уровня ia» и имеющие действующие сертификаты соответствия, допускающие возможность их применения во взрывоопасных зонах или вне взрывоопасных зон в качестве связанного электрооборудования. Электрические параметры подключаемых устройств с учетом линии связи: напряжение, ток, мощность, индуктивность и электрическая емкость должны соответствовать искробезопасным параметрам выключателей;
- выключатели должны устанавливаться в местах, где исключена возможность воздействия на их оболочку ударных механических нагрузок.

Выключатели обеспечивают непрерывный круглосуточный режим работы.

Сертификат соответствия № **ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.03795/23** от 16.06.2023 г.

## 2. Принцип действия

При приближении (удалении) к (от) чувствительной поверхности выключателя объектов, относительная диэлектрическая проницаемость ( $\epsilon_r$ ) которых выше единицы изменяется электрическая ёмкость высокочастотного генератора выключателя. Это изменение преобразуется в изменение выходного тока выключателя (ток потребления). Выходной ток увеличивается при приближении контролируемого материала (сыпучего, жидкого) к чувствительной поверхности выключателя и уменьшается при удалении контролируемого материала.

## 3. Обеспечение взрывозащиты

Взрывозащищенность выключателей обеспечивается взрывозащитой видов «искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014 и «герметизация компаундом «m» по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012.

Выключатели имеют следующую маркировку взрывозащиты:

- **PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T6 Ga X** для CSN WC85S8-8-N-LS4-4 и CSN WC85S8-8-N-LS4-4C;

- **PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T4 Ga X** для CSN WC85S8-8-N-LS4-4C2 и CSN WC85S8-8-N-LS4-4H.

Взрывозащищенность обеспечивается следующими мерами:

- питание выключателей осуществляется от сертифицированной искробезопасной цепи уровня «ia» для взрывоопасных смесей категории I или категории II согласно ГОСТ 31610.11-2014 от связанного электрооборудования с маркировкой взрывозащиты **[Ex ia] I / [Ex ia Ga] IIC X**;
- выключатель залит компаундом и имеет неразборную конструкцию,
- электрическая прочность изоляции искробезопасных цепей относительно корпуса датчика – 500 В.

Конструкция выключателей отвечает всем относящимся к ним требованиям ГОСТ 31610.0-2014.

## 4. Технические характеристики

|                                                                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Формат, мм                                                                                                       | (M27x1,5)x82            |
| Способ установки чувствительной поверхности в металл                                                             | Невстраиваемый          |
| Расстояние срабатывания на металлическую пластину 24x24 мм (при напряжении питания 8,2 В и выходном токе 1,8 мА) | 8 мм                    |
| Уровень срабатывания, $H_R$                                                                                      | 0±10 мм                 |
| Номинальное напряжение питания постоянным током, $U_{ном}$ .                                                     | 8,2 В                   |
| Напряжение питания, $U_{раб}$ .                                                                                  | 7,7...8,7 В             |
| Пульсация питающего напряжения                                                                                   | ≤10%                    |
| Выходной ток с недемпфированным генератором (при отсутствии контролируемой среды), $I_{нд}$                      | 0,1мА≤ $I_{нд}$ ≤1,0 мА |
| Выходной ток с демпфированным генератором (выключатель погружен в контролируемую среду), $I_d$                   | 2,2мА≤ $I_d$ ≤6,0 мА    |
| Входное сопротивление связанного электрооборудования                                                             | 500...1000 Ом           |
| Номинальное входное сопротивление связанного электрооборудования                                                 | 1000 Ом                 |
| Добавочное сопротивление между выключателем и связанным электрооборудованием                                     | 0...50 Ом               |

|                                                                                                                         |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Выходной сигнал:                                                                                                        |                                                             |
| - на включение                                                                                                          | $\geq 1,8 \text{ мА}$                                       |
| - на отключение                                                                                                         | $\leq 1,5 \text{ мА}$                                       |
| Частота переключения, $F_{\max}$                                                                                        | 50 Гц                                                       |
| Давление рабочей жидкости со стороны чувствительной поверхности                                                         | $\leq 4 \text{ МПа}$                                        |
| Диапазон температуры окружающей среды:                                                                                  |                                                             |
| • минус $25^\circ\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +75^\circ\text{C}$ – для выключателей <b>CSN WC85S8-8-N-LS4-4;</b>   |                                                             |
| • минус $45^\circ\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +65^\circ\text{C}$ – для выключателей <b>CSN WC85S8-8-N-LS4-4C;</b>  |                                                             |
| • минус $60^\circ\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +90^\circ\text{C}$ – для выключателей <b>CSN WC85S8-8-N-LS4-4C2;</b> |                                                             |
| • минус $15^\circ\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +105^\circ\text{C}$ – для выключателей <b>CSN WC85S8-8-N-LS4-4H;</b> |                                                             |
| Материал корпуса/ чувствительной поверхности                                                                            | 12X18H10T/ Полимер                                          |
| Присоединение                                                                                                           | Соединитель CS S19-2; CS S20-2<br>CS S25, CS S251...CS S261 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 со стороны чувствительной поверхности                                                 | IP68                                                        |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 со стороны подключения                                                                | IP65                                                        |

#### Электрические параметры для подключения к искробезопасной цепи с максимальными значениями:

|            |          |
|------------|----------|
| <b>Ui:</b> | 20 В     |
| <b>Ii:</b> | 66 мА    |
| <b>Pi:</b> | 133 мВт  |
| <b>Si:</b> | 0,03 мкФ |
| <b>Li:</b> | 0,2 мГн  |

#### 5. Дополнительная информация

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Момент затяжки, не более | 40 Н•м |
|--------------------------|--------|

#### 6. Указание мер безопасности.

Все подключения к выключателю производить при отключенном напряжении питания. По способу защиты от поражения электрическим током выключатели относятся к электробезопасному оборудованию.

#### 7. Монтаж и техническое обслуживание

Электрический монтаж производить в соответствии с руководством по эксплуатации **CSN WC85S8-8-N-LS4-4.000 РЭ**, требованиями главы 7.3 «Правил устройства электроустановок» и ГОСТ Р 52350.14-2006.

Техническое обслуживание проводится в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-17-2011.

Выключатель должен использоваться в комплекте со связанным электрооборудованием (Блоком сопряжения), имеющим уровень взрывозащиты **ia** согласно ГОСТ 31610.11-2014. Связанное электрооборудование должно иметь маркировку взрывозащиты **[Ex ia] I / [Ex ia Ga] IIC X**.

Закрепить выключатель на объекте с учетом допустимого момента затяжки. Рабочее положение в пространстве – любое.

#### 8. Комплектность поставки

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Выключатель                                                                 | 1 шт. |
| Паспорт (на каждые 20 выключателей в транспортной таре)                     | 1 шт. |
| Отвёртка (на партию до 10 шт.)                                              | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации (на каждые 20 выключателей в транспортной таре) | 1 шт. |
| Сертификат соответствия (на каждые 20 выключателей в транспортной таре)     | 1 шт. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Связанное оборудование (блоки сопряжения) поставляются по отдельной заявке.

#### 9. Маркировка

На выключателе крепится специальная табличка, на которой наносится маркировка:

- наименование изготовителя или его товарный знак;
- тип и заводской номер выключателя;
- маркировка взрывозащиты:
  - **PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T6 Ga X** для CSN WC85S8-8-N-LS4-4 и CSN WC85S8-8-N-LS4-4C;
  - **PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T4 Ga X** для CSN WC85S8-8-N-LS4-4C2 и CSN WC85S8-8-N-LS4-4H.
- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP68;
- аббревиатура ОС и номер сертификата: **№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.03795/23;**
- допустимый диапазон температуры окружающей среды в месте установки датчика:
  - минус  $25^\circ\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +75^\circ\text{C}$  – для выключателей **CSN WC85S8-8-N-LS4-4;**
  - минус  $45^\circ\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +65^\circ\text{C}$  – для выключателей **CSN WC85S8-8-N-LS4-4C;**
  - минус  $60^\circ\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +90^\circ\text{C}$  – для выключателей **CSN WC85S8-8-N-LS4-4C2;**
  - минус  $15^\circ\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +105^\circ\text{C}$  – для выключателей **CSN WC85S8-8-N-LS4-4H;**
- значения **U<sub>b</sub>, I<sub>b</sub>, C<sub>b</sub>, L<sub>b</sub>, P<sub>i</sub>**;
- изображение специального знака взрывобезопасности согласно Приложению 2 ТР ТС 012/2011 (Ex);
- изображение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза согласно п.1 ст. 7 ТР ТС 012/2011 (ЕАС).